F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PK-1P-12V

Przekaźnik elektromagnetyczny

Index: PK-1P-12V

Konfiguracja styków: **1xNO/NC**
Prąd obciążenia: **16 A**
Napięcie zasilania: **12 V AC/DC**

Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie jednomodułowej **do** bezpośredniego **montażu na szynie** 35mm.

5 908312 595625 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie elektromagnetycznego przekaźnika 12 V PK-1P

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **przekaźnika** jest sygnalizowany świeceniem zielonej diody LED. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-1P 12V** --------- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	12-12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12-12 V

Liczba styków przełącznych	1
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja | Deklaracja CE | Certyfikat

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl