F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PK-2P-230V

Przekaźnik elektromagnetyczny

Index: PK-2P-230V

Konfiguracja styków: **2 x NO/NC**
Prąd obciążenia: **2 x 8 A**
Napięcie zasilania: **230 V AC**

Przekaźniki elektromagnetyczne **w obudowie jednomodułowej** do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.

5 908312 595526

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie
Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-2P 230 V** --------- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230-230 V
Liczba styków przełącznych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie

Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja | Deklaracja CE | Certyfikat

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl