

Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO 16A

EH010

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
Cykle łączeniowe	min. 30000

Konfiguracja

- zestyk zwierny

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50 Hz

Prąd

Maksymalny prąd przełączania przy cos 0,6	3 A
Prąd znamionowy przy cos = 0,6	maks. 3 A

Moc

Moc wejściowa	0,5 VA
Pobór mocy (praca)	0,5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	~ 1 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,5 W

Wymiary

Głębokość produktu	60 mm
Wysokość produktu	80 mm
Szerokość produktu	18 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	1 modules

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Kompaktowe lampy fluorescencyjne	maks. 100 W

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	900 W
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	maks. 900 W

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	1,5 / 10mm
Przekrój przewodu (elastycznego)	1...6 mm
Przekrój przewodu (sztywnego)	1,5...10 mm
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

Najkrótszy czas przełączenia	15 mn
Rodzaj programowania	analogowy

Wyposażenie

Liczba kanałów	1
Liczba czasów przełączenia wł./wył.	96
Zasilanie rezerwowe	bez
Cykle przełączania przy cos = 0,6	min. 30000

Zastosowanie

Cykl	dziennie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Dokładność	1
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt